

Слуховой аппарат Aurica Pixel 860 BTE

РЗН 2015/2890

воздушной проводимости, BTE (заушный), цифровой, программируемый, 8 канальный, 112 дБ / 121 дБ / 128 дБ / 134 дБ / 141 дБ, тип батареи 675 / 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

Аурика ООО, Россия



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	BTE (заушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	8 канальный
ВУЗД90	112 дБ / 121 дБ / 128 дБ / 134 дБ / 141 дБ
Тип батареи	675 / 13

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да

Дополнительные характеристики

Аппарат слуховой Аурика PIXEL 860 BTE

Серия цифровых восьмиканальных решений для слуха с системой автоматической направленности микрофонов. Выпускаются для разных степеней потери слуха, от слабой до сверхтяжелой.

Адаптивная направленность микрофонов (Adaptive Directional Microphones).

Технология ADM автоматически уменьшает уровень источников звука позади или сбоку от владельца слухового аппарата. Таким образом выделяется речь собеседника и отсекаются окружающие шумы.

128-полосная система адаптивного шумоподавления (Adaptive Noise Reduction).

Контролирует и устраняет шум независимо в каждой из 128 полос системы для более комфортного восприятия речи.

Адаптивное автоматическое подавление обратной связи (Adaptive Automatic Feedback Canceller)

Анализирует входной сигнал и подбирает оптимальные настройки для устранения свиста, без потери качества звука и усиления.

Дневник регистрации данных (Data Logging).

Сохраняет статистические данные об уровне звука и функциях аппарата в процессе эксплуатации. Позволяет специалисту анализировать эти данные для дальнейшей корректировки настроек слухового аппарата.

Тиннитус-маскер (Tinny Mask).

Представляет собой встроенный генератор шума для маскировки тиннитуса (шума в ушах). Гибкая платформа позволяет специалисту точно настроить уровни генератора индивидуально для каждого пользователя.

Мультитональный звуковой помощник (Evoke Advanced).

Сопровождает работу слухового аппарата приятными звуковыми тонами при включении, смене программ, низком заряде батареи.

Значения триммеров настраиваются во врачебной программе в зависимости от пользователя.

PIXEL 860	PIXEL 860DS	PIXEL 860DM	PIXEL 860DM+	PIXEL 860DP	PIXEL 860SP	PIXEL 860DSP
Тип батареек	675/13	675/13	675/13	675/13	675	675
ВУЗД 90 / Усиление, дБ	112/54	121/55	128/60	134/65	141/82	141/82
Количество каналов	8	8	8	8	8	8
Количество полос эквалайзера	16	16	16	16	16	16
Коэффициент гармоник, не более %	4	4	4	5	5	5
Количество программ	6	6	6	6	6	6
Подавление обратной связи	+	+	+	+	+	+
Шумоподавление	+	+	+	+	+	+
Направленный микрофон	+	+	+	+	-	+
Тиннитус-маскер	+	+	+	+	+	+
Функция авто-телефон	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Регулятор громкости	+	+	+	+	+	+
Нанопокрытие	+	+	+	+	+	+
Телефонная катушка	+	+	+	+	+	+