

Аппарат импульсный индукционной терапии СЕТА-ТМ

ФСЗ 2007/00258

портативный, низкочастотный, режим импульсный,
форма импульса однополярная / треугольная,
индукторов 2 шт., 200-1200 мТл

Технология и Медицина 2030 ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	портативный
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный
Форма импульса	однополярная / треугольная
Количество индукторов	2 шт.
Магнитная индукция	200-1200 мТл
Размер	270×320×130 мм
Вес	6 кг

Описание

Аппараты СЕТА-ТМ предназначены для бесконтактного воздействия **низко- и среднечастотным импульсным** магнитным полем интенсивностью от **0.2 до 1.2 Тесла** при заболеваниях и травматических повреждениях периферической и центральной нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, пищеварительной и мочеполовой систем.

Индукторы: индуктор I-40, индуктор I-100 (работают поочередно)

Форма импульсов: однополярная, треугольная.

Терапевтические возможности СЕТА-ТМ:

- Снятие болевого синдрома и мышечных спазмов
- Расширение кровеносных сосудов
- Укрепление иммунной системы
- Ускорение процесса регенерации тканей и роста новых клеток
- Восстановление поврежденных мышц и связок
- Стимуляция и улучшение сократительной способности мышц
- Повышение эффективности лекарственной терапии

Показания к применению

Габариты:

- аппарат: 270×320×130 мм (6 кг)
- индуктор I-40: 290×92×40 мм
- индуктор I-100: 330×135×40 мм

Примечание! После рабочего цикла аппарата активизируется HOLD цикл – пауза для остывания электронных компонентов. На индикаторе высвечивается надпись «Hold», которая сменяется счетчиком времени до конца охлаждения. Управление прибором в это время невозможно.