

Слуховой аппарат ReSound Enya mini BTE (EY67-DW)

РЗН 2019/8265

воздушной проводимости, ВТЕ (заушный), цифровой, программируемый, 8 канальный / 10 канальный, 123 дБ / 132 дБ, тип батареи 312, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

GN ReSound A/S, Дания



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	ВТЕ (заушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	8 канальный / 10 канальный
ВУЗД90	123 дБ / 132 дБ
Тип батареи	312

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да

Дополнительные характеристики

Аппарат слуховой **ReSound Enya mini BTE** (EY67-DW) - мини заушная модель слухового аппарата (mini BTE), поддерживающая открытую и закрытую конфигурации.

Процессор ReSound Range™ II и Беспроводная технология 2.4 ГГц позволяют слуховому аппарату соединяться со всей линейкой беспроводных аксессуаров ReSound Unite™. Имеет **многофункциональную кнопку**, которая позволяет пользователю переключать программы и регулировать громкость. Также слуховой аппарат оснащен **индукционной катушкой** и прямым аудиовходом (DAI). ReSound Enya mini BTE 67 полностью совместим с тонкими трубочками и вкладышами SureFit™, а также поддерживает различные типы стандартных вкладышей.

Все модели слуховых аппаратов ReSound Enya мини BTE имеют **защитное покрытие iSolate™ nanotech** - для долговечной службы.

Параметр/Модель	ReSound Enya mini BTE EY467-DW	ReSound Enya mini BTE EY367-DW
ВУЗД90, дБ	123	132
Размер батареи	312	312
Каналы	10	8
Адаптивная направленность	+	+
Фиксированная направленность	+	+
Синхр. кнопка переключения программ	+	-
Бинауральная связь 2.4 ГГц	+	-