

Насос шприцевой Dixon Instilar 1418

ФСР 2009/04173

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 10 / 20 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-1200 мл/ч, объем дозирования 0.1-1000 / 0.0001-999999 мл

DIXION, Россия



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	10 / 20 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-1200 мл/ч
Объем дозирования	0.1-1000 / 0.0001-999999 мл
Размеры	336×153×132 мм
Масса	2.5 кг

Описание

Насос инфузионный шприцевой ИНСТИЛАР 1418 Dixon - для осуществления внутривенных вливаний лекарственных средств взрослым и детям. Может использоваться как стационарно в отделениях интенсивной терапии, так и в дороге.

Преимущества:

- большой контрастный дисплей с понятным интерфейсом обеспечивает точный контроль, как введения параметров, так и процесса инфузии;
- автоматическое определение объема подключаемого шприца;
- основной элемент управления это удобная рукоятка настройки;
- длительное время работы от аккумулятора;
- инфузия с постоянной скоростью потока;
- автоматический расчет скорости потока после задания объема и времени инфузии;
- автоматическое определение объема подключаемого шприца.

Параметры инфузии:

- точность: $\pm 3\%$;
- общий объем инфузии: 0.001–999999 мл;
- задаваемый объем инфузии: 0.1–1000 мл;

- ввод параметров инфузии в: мл/ч, мг/ч, мкг/ч, мг/кг/ч, мг/кг/мин, мкг/кг/ч, мкг/кг/мин;
- контроль инфузии: по времени и по объему;
- функция ускоренной инфузии: 300 мл/час
- регулировка скорости инфузии:
 - шприц 10 мл: 0.1 ~ 300.0 мл/ч,
 - шприц 20 мл: 0.1 ~ 600.0 мл/ч,
 - шприц 30 мл: 0.1 ~ 900.0 мл/ч,
 - шприц 50 (60) мл: 0.1 ~ 1200.0 мл/ч.

Дополнительные функции:

- функция памяти;
- функция вывода воздуха из используемого шприца;
- самодиагностика при включении;
- функция KVO;
- аудиовизуальная система тревог: окклюзия, не надежное и не правильное крепление шприца, смещение шприца, пустой шприц, близость окончания инфузии, системная ошибка, отключение электричества, низкий заряд батареи, разрядка батареи;
- индикация используемого вида электропитания: сеть/аккумулятор.